

TC 4 - cestovní nabíječ

- celosvětově použitelný, mikroprocesorem řízený nabíječ

Návod k použití :

Gratulujeme Vám k nákupu Hi-Tech nabíječe TC 4 firmy Compit, který splňuje nejprísnější požadavky současné techniky a zaručuje Vám optimální provoz akumulátorů.

Popis : TC 4 je po celém světě použitelný nabíječ, který je schopný zjistit stav každého jednotlivého akumulátoru v každé ze čtyř nabíjecích pozic. Tímto patří k několika málo přístrojům, které nepoužívají k ukončení nabíjení času, nýbrž pokles napětí, sledovaný u každého článku zvlášť. K tomu je každá nabíjecí pozice vybavena ještě teplotním senzorem. Jedná se o dokonalý bezpečnostní systém ochrany Vašich akumulátorů.

TC 4 je vhodný k rychlonabíjení buď 1 až 4 článků NiCd/NiMH velikosti AAA (KR 11/45 - R03) do kapacity 1100 mAh nebo AA (KR 15/51 - R06) do kapacity 2600 mAh.

Obsah a použitelnost : celosvětově s adaptéry - zástrčkami pro EURO, UK, AUS a USA + kabel s cigaretovou autozásuvkou + vlastní nabíječ.

Síťový a bateriový provoz : TC 4 může být napájen ze všech světových energetických sítí prostřednictvím zástrčkových adapterů a též autozásuvkou od 12 do 20 V.

Rychlonabíjení : Vložte 1 až 4 akumulátory do nabíjecích šachet - dodržujte správnou polaritu článků dle symbolů na těle nabíječe. Mikroprocesor nejdříve vyhodnotí typ, kapacitu a okamžitý stav akumulátoru. Teprve poté začne automatické nabíjení, které zabraňuje přehřívání akumulátorů během nabíjení. Tím je umožněno dosažení plné kapacity článků při nabíjení. **Při rychlonabíjení blikají LED pomalu.**

Zaznamená-li teplotní senzor vyšší teplotu, blikají LED rychle.

Pokud nabíječ nenabíjí: LED nesvítí.

- Nenabíjí, pokud jste obrátili polaritu článků,
- pokud nabíjíte společně AAA mikro a AA tužkové akumulátory,
- pokud jste vložili primární tj. nenabíjecí např. alkalické články.
- Pokud vložíte společně alkalické články a akumulátory, nabíjí se pouze akumulátory.

Konzervační nabíjecí proud.

Když je dosaženo plné kapacity akumulátorů, nabíječ automaticky změní režim rychlonabíjení na konzervační proud, který zabraňuje samovybití akumulátorů. Akumulátory můžete nechat v nabíječi libovolně dlouho, aniž by se poškodily. **LED svítí při plně nabitém stavu článků nepřetržitě.**

Technické parametry :

TC 4 nabíječ

Nabíjecí čas je závislý na okamžitém stavu nabití a kapacitě akumulátorů a je automaticky inteligentně nastaven mikroprocesorem. Při plném vybití akumulátorů platí pro nabíjecí čas následující tabulka :

NiCd/NiMH	Kapacita	Nabíjecí proud	Nabíjecí čas
Mikro AAA	1100 mAh	450 mA	cca.2,9 hod.
Tužka AA	2600 mAh	1200 mA	cca.2,6 hod.

NiCd akumulátory : nabíjejte pouze vyšší kapacity